



MANUAL DE INSTRUÇÕES DA CENTRAL UK_GR200


1. APLICAÇÕES

Esta central foi desenvolvida para operar 1 motor de grade com potência de até 1200W com fins de curso nas fases do motor. Com recetor 433Mhz integrado, suporta até 31 emissores (BOTÕES).


2. OPERAÇÕES

Proteção das entradas. Proteção do quadro e do motor com fusível de 6A e varistor. Led indicador de alimentação.
 Entrada para botoneira externa e sistema de segurança tal como fotocélulas ou interruptor de segurança.
 Tempo de trabalho e de fecho automático programáveis (valor de fábrica com 30 segundos e sem fecho automático).
 Funcionamento passo a passo ou homem presente no fecho.
 Programação à distância de emissores.
 Recetor multimarca integrado.


3. TERMINAIS DE LIGAÇÃO




ALIMENTAÇÃO DE 220Vac




LIGAÇÃO DO MOTOR




SAÍDA DE 12V PARA ACESSÓRIOS



ENTRADA DE SEGURANÇA



BOTONEIRA EXTERIOR



4. DIPS DE SELEÇÃO

1- "SLAYP"		- Abertura automática e fecho em homem presente. Para fechar manter pressionado a botoneira ou o emissor.
		- Funcionamento passo a passo.
2- Programação à distância (BFT)		- Ligado
		- Desligado

5. PROGRAMAÇÃO DE EMISSORES DIRETAMENTE NA CENTRAL




NOTA: Para programar mais emissores ou botões pressione os mesmos antes do tempo de 10 segundos. Para adicionar posteriormente mais emissores repetir os passos acima.


5.1 PROGRAMAÇÃO DE EMISSORES À DISTÂNCIA



5.2 RESET DOS EMISSORES E DO TEMPO DE TRABALHO (ATENÇÃO PROCESSO IRREVERSÍVEL)



6. PROGRAMAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO E DE FECHO AUTOMÁTICO



(*) SE NÃO QUIZER FECHO AUTOMÁTICO ACIONE O EMISSOR OU BOTONEIRA ANTES DE 5 SEGUNDOS . SE QUIZER FECHO AUTOMÁTICO ESPERE O TEMPO DESEJADO E ACIONE O EMISSOR OU BOTONEIRA .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	220V AC +/- 10%
Potência	736 W / 1 CV
Tempo máximo de trabalho	2 minutos
Tempo máximo de fecho automático	2 minutos
Combinações de código	72.000.000
Numero de emissores que suporta	31 emissores (botões)
Programação	Auto aprendizagem
Frequência de rádio	433,92MHz
Homologações	Conforme ETS 300-220/ETS300-683
Sensibilidade	-100dBm
Alcance	Até 60 metros
Antena	Incorporada
Temperatura de trabalho	-20 ~ 85°C

AVISO!!

- A instalação e programação da central deve ser feita por pessoal qualificado para o efeito

Marcas compatíveis:

Aprimatic	Automat-easy	Allmatic	Beninca togo
Dea	Doorgate	Doorhan	Sky-master
Ecp	Erreka	Etdoor	Celinsa
Faac 433rc	Gibidi	Genius	Key
Motorline	Mutancode	Nice Smilo	Powertech
Pujol	Seav	Vds	